

4 conducteurs				
4 x 1,5	9,9	163	12,1	17,5
4 x 2,5	10,8	202	7,41	24
4 x 4	12,9	306	4,61	32
4 x 6	14,4	399	3,08	41
4 x 10	17,5	626	1,83	57
4 x 16	19,9	900	1,15	76
4 x 25	25	1382	0,727	101
4 x 35	27,6	1984	0,524	125
5 conducteurs				
5 x 1,5	10,4	178	12,1	17,5
5 x 2,5	11,9	253	7,41	24
5 x 4	13,1	342	4,61	32
5 x 6	15,8	495	3,08	41
5 x 10	19,3	776	1,83	57
5 x 16	22	1112	1,15	76
5 x 25	27,5	1770	0,727	101

Nous fabriquons une gamme complète de câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH

Câble sans halogène avec des caractéristiques retardatrices de flammes

